

MINI CT / CTA

Convertisseurs Tension / Courant

Convertisseur Tension / courant permettant d'alimenter des luminaires en courant constant (250 / 350 / 500 / 700mA) à partir d'installations alimentées en tension (12 / 24V DC)





Entrées / sorties filaires sur MINICT

Entrée HO5RRF 2m / sortie connecteur F50RN sur CTA

IP20

Plage d'entrée 8 et 24V DC (Maximum de puissance en 24VDC).



	Références	Entrée	Sortie (max)	Dimensions	Poids	Température de fonctionnement
	CTA 250	12V DC 24V DC	250mA - 3W 250mA - 6W	30x24x12mm	0,01 Kg	-20/+50°C
	MINICT 350	12V DC 24V DC	350mA - 4,2W 350mA - 8,4W	30x13x7mm	0,01 Kg	-20/+50°C
	MINICT 500	12V DC 24V DC	500mA - 6W 500mA - 12W	30x13x7mm	0,01 Kg	-20/+50°C
	MINICT 700	12V DC 24V DC	700mA - 8,4W 700mA - 16,8W	30x13x7mm	0,01 Kg	-20/+50°C

Mise en étanchéité sur demande

Toutes nos alimentations sont étudiées pour fonctionner exclusivement avec des produits à leds ou avec leur générateur correspondant. Dans l'usage, bien s'assurer de la compatibilité des alimentations avec les produits LEDS.

Dans le choix d'alimentation, il convient de garder pour toutes les installations une réserve de puissance de 20%.

CREALED

Parc d'activités de La Siagne - 6/7 Allée François Coli - 06210 MANDELIEU - Tél +33 (0)4 93 99 24 95 - Fax +33 (0)4 92 98 15 97 - info@sonodirect.com - www.crealed.com